



## Controlador DMX512 - 8ch SEEKWAY + RF

El Controlador de Led RGB DMX512 de 8 canales para proyectores utiliza un chip que ajusta la temperatura de color de los módulos LED con un protocolo estándar, de acuerdo a las necesidades y el ambiente deseado. Incluye mando a distancia RF para controlar sus funciones.



### ESPECIFICACIONES

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Entrada             | AC220V         |
| Interior-exterior   | Interior       |
| Protección IP       | IP20           |
| Sistemas de control | DMX            |
| Controlado por:     | RF             |
| Otros               | Mando incluido |

#### Referencia

LD1020297

#### Dimensiones del producto

143x220x45mm

#### Dimensiones del packaging

16x25x8cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Controlador profesional de 8 canales (cada canal puede controlar 1280 puntos) para conseguir cualquier efecto deseado de tus luminarias RGB con control DMX512 con capacidad de generar todo tipo de efectos, animaciones, secuencias, incluso en combinación con su entrada de audio.

- Incluye tarjeta SD para poder guardar los efectos a reproducir.

- Señal de salida TTLx8 channels/ RS-485x8 channels

- Voltaje de funcionamiento: AC220V

- Memoria SD: Incluye tarjeta SD 128Mbytes, máximo 2GBytes

- Documentos de la tarjeta SD: Puede soportar documentos Flash MAA 32.

## Ficha técnica

Controlador DMX512 - 8ch SEEKWAY + RF

LEDBOX®


- Incluye conectores de entrada de AUDIO
- IN y OUT para manejar múltiples luminarias DMX en cascada
- **Incluye mando a distancia RF para controlar sus funciones.**

NOTA: Este controlador reproduce los modos programados con un software específico que permite ser guardados en una tarjeta SD y reproducirlos posteriormente.

Puedes solicitar de forma gratuita el software de programación LED Player (Requerimientos PC: Microsoft.NET Framework 4+)



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.